

MIXER AMPLIFICATORE IN CLASSE D 120W CON SORGENTE MUSICALE

A120MD

cod. 1300-112040



MIXER AMPLIFICATORE IN CLASSE D 240W CON SORGENTE MUSICALE

A240MD

cod. 1300-124020



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza nominale RMS	120W(A120MD) - 240W(A240MD)
Risposta in frequenza	80Hz-16KHz (+1dB, -3dB)
THD	≤ 0.05% (at 1KHz, 1/3 rated power)
Uscite altoparl. imp. costante	4 Ω, 16 Ω
Uscite altoparl. tens. costante	100 V
Protezioni	Surriscaldamento, sovraccarico, corto circuito
Led di segnalazione	segnale, picco, protezione, power
Rapp. segnale/disturbo	(MIC 1,2,3) ≥ 66dB - (AUX1,2) ≥ 85dB
Sensibilità ingresso AUX	350mV±20mV/10KΩ
Sensibilità ingressi MICRO	5mV±1mV/600Ω
Alimentazione Phantom	24Vdc
Tens. alimentazione da rete AC	230Vac - 50+60Hz
Consumo	160VA(A120MD) - 300VA(A240MD)
Dimensione (LxAxP)	484x300x44mm
Colore	nero
Peso	4,7Kg(A120MD) - 5,2Kg(A240MD)

Mixer amplificatore compatto multimediale 120W - 240W con quattro ingressi MIC bilanciati elettronicamente su morsetti a vite con alimentazione phantom attivabile da micro-switch, due ingressi AUX su connettori RCA per sorgenti di linea stereofoniche a medio e alto livello. E' presente un morsetto di muting e un morsetto EMC per priorità massima sul resto degli ingressi. Per l'utilizzo di basi microfoniche BM1 aggiungere cavo adattatore CDINRJ45 (cod. 1800-303010). Din-Don elettronico incorporato. Uscita audio stereofonica sbilanciata su connettori RCA. Dispone inoltre di controlli di volume separati per ogni canale, controlli di tono generali, volume master e indicatori a led per segnalare : segnale attivo, picco, protezione e alimentazione. Incorpora FM/AM radio, lettore USB, lettore card SD e ricevitore Bluetooth. Uscite di potenza per linee ad impedenza costante e a tensione costante. Supporto per il montaggio a rack di serie. Ingombro: 1 UNITÀ.