

REGOLATORE DI VOLUME 80 W

RVP80

cod. 1600-201010



Potenza massima regolabile 80W.
Dieci step di regolazione con posizione di spento e posizione volume max. Corpo in ABS antiurto, idoneo per l'installazione sporgente da parete.

TRASFORMATORE DI LINEA 6 W

TL6

cod. 1900-006010



Trasformatore di linea necessario per adattare tutti i diffusori 4/8 Ohm agli impianti PA-100V.
Potenze : 6W, 3W, 1,5W.

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Step di attenuazione in dB | 3 |
| Attenuazione totale in dB | 30 |
| Posizioni di attenuazioni | 11+OFF |
| Perdita in dB | 0,5 |
| Colore | bianco |
| Materiale | ABS |
| Montaggio | sporgente a parete |
| Peso | 0,5Kg |
| Dimensioni (LxAxP) | 85x150x55mm |

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|-----------------------|---------------|
| Potenza d'uscita | 6W, 3W, 1,5W |
| Per altoparlanti | 4Ω - 8Ω |
| Risposta in frequenza | 120 - 18000Hz |
| Dimensione | 75x40x40mm |
| Peso | 0,1Kg |

COLLEGAMENTO

