

UNITÀ DI INTERFACCIA

IC4/2

cod. 1800-304110



Interfaccia per il collegamento contemporaneo di quattro basi microfoniche BM2 al al LEONARDOMINI e al sinto-lettore MP2120BT.

Ogni base mantiene le funzionalità del collegamento diretto al mixer, effettuando chiamate prioritarie sulle altre fonti sonore e attivando, se presente, il circuito per generare il segnale bitonale Din-Don.

L'attivazione di una qualsiasi base determina l'esclusione momentanea di tutte le restanti connesse.

Possibilità di collegare più interfacce in cascata per aumentare il numero delle basi a più di 4 (riduzione a 3 basi per ogni singola interfaccia).

Realizzata in contenitore metallico, dispone di quattro ingressi e un'uscita su connettoriplug RJ45.

Corredata di alimentatore esterno 24Vdc e di cavo di collegamento 1m cablato con connettori plug RJ45.

SPECIFICHE TECNICHE

Numero ingressi	4 - plug RJ45
Numero uscite	1 - plug RJ45
Tensione di alimentazione	24Vdc
Dimensione (LxAxP)	70x91x65mm
Ininstallazione	standard guida DIN
Colore	grigio chiaro
Peso	0,2Kg